

# FSP35060GRA



<b>Désignation</b>	Alimentation redondante ATX P4, 2 x 350w, 110/220 volts par commutation, FORTRON dimensions: 184 x 153 x 216 mm
<b>Commentaire</b>	Cette alimentation est équipée d'un avertisseur sonore en cas de défaillance d'un des deux blocs. Le signal sonore peut être interrompu à l'aide du poussoir situé en face avant.
<b>Nombre de leds</b>	2 leds vertes sur l'alimentation pour signaler le bon fonctionnement Report de 3 leds en face avant : 2 vertes indiquent le bon fonctionnement 1 orange indique l'éventuel disfonctionnement d'un des deux blocs
<b>Connecteurs</b>	1 ATX pour la carte mère 1 pour les cartes mère Pentium 4 12 pour les périphériques
<b>Dimensions P x l x h</b>	184 x 153 x 216 mm
<b>Boîtier</b>	Métal
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Comprend</b>	1 alimentation FSP35060GRA



**FSP GROUP INC.**  
FORTRON/SOURCE

  **CB** 

**MODEL NO: FSP350-60GRA FSP35060GRA**

AC INPUT: 200-240V~, 5A, 50Hz  
MAX. OUTPUT POWER: 350W  
DC OUTPUT: +3.3V  $\equiv$  28.0A(ORG), +5V  $\equiv$  32.0A(RED), +12V  $\equiv$  16.0A(YEL)  
+5Vsb  $\equiv$  2.0A(PURP), -5V  $\equiv$  0.3A(WHITE), -12V  $\equiv$  0.8A(BLUE)  
P.G. SIGNAL (GRAY), GROUND (BLACK)  
FUSE RATING: 6.3A, 250V~ (+3.3V & +5V = 220W Max) (+3.3V & +12V & +5V = 330W Max)

**CAUTION! HAZARDOUS AREA**  
SAFETY INSTRUCTIONS:  
DO NOT REMOVE THE COVER  
NO SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.  
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

**WARNUNG! GEFAHRENZONE**  
SICHERHEITSHINWEISE:  
VOR DEM ÖFFNEN DES GERÄTES NETZSTECKER ZIEHEN.  
KEINE SERVICE RELEVANTEN BAUTEILE ENTHALTEN.  
SERVICEARBEITEN SOLLTEN NUR VON AUTORISIERTEM  
FACHPERSONAL DURCHFÜHRT WERDEN.

